

# Datenblatt Steuerung

## Smartled Mini Single Color M1+M3 RF Dimmer Set

Art. Nr.: M1-M3

### Technische Daten:

- EAN Code: 2000000053820
- Eingangsspannung: 12 - 24 VDC
- Ausgangsstrom: 3A\*3CH Max 9A
- Ausgangsleistung bei 12VDC: 108W
- Ausgangsleistung bei 24VDC: 216 W

### Maße Dimmer:

- Breite: 135 mm
- Länge: 30 mm
- Höhe: 20 mm

### Maße Fernbedienung:

- Breite: 104 mm
- Länge: 60 mm
- Höhe: 9 mm

### Anwendungsbereich:

>> RF Remote Control



Durch die Verwendung von RF-Fernbedienung anstatt Infrarot-Fernbedienungen, können auch weitere Distanzen überbrückt werden. Die Große stärke dieses Sets liegt in der hohen Auflösung von 4096 / Graustufen (die meisten am Markt befindlichen Geräte haben 256). Das Licht ist dadurch sanfter, dynamisch wechselnde Modi werden reicher und farbenfroher.